



# DYN-047N

## Centrale 320 zones radio



### Centrale de sécurité domestique IP Ethernet + 4G 320 zones

- Supporte les dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave
- Connectivité TCP/IP et 4G (WiFi en option) RF bidirectionnelle
- Solution intégrale avec télégestion
- Domotique et supervision en direct
- 240 utilisateurs et 8 partitions
- Envoi de rapports via CID/SIA, Email, SMS et Push Application iOS et Android et navigateur web
- Possibilité de batterie externe de haute capacité
- Certifié EN50131 Grade 2

### DYN-047N

- Communication TCP/IP et 4G (pin WiFi en option)
- Incorpore un module 4G
- Prise en charge des dispositifs RF 868-F1 et Z-Wave
- Connexion rapide amplifiée pour antenne GPRS externe
- Méthodes de signalement : CID/SIA, courriel, SMS, notification push
- Méthodes de programmation : Web et application
- Vérification visuelle en direct
- Fonctions domotiques et sirène intégrée
- Gestion de l'énergie Surveillance d'urgence 24/7
- Gestion à distance
- Protocole Z-Wave : Z-Wave Plus 500, 868.40MHz (EU)
- Température de fonctionnement : -10°C ~ +45°C
- Humidité relative : jusqu'à 85% (sans condensation)
- Dimensions : 140 (L) x 150 (H) x 42 mm

**Alarme Connectée Professionnelle**

Designed in Norway

Distribué par **COFADIS**

730 Rue René Descartes Les Pléiades II - Bâtiment B

13100 AIX EN PROVENCE

Tel: 04 42 97 62 47

Web : [www.cofadis.com](http://www.cofadis.com)