



DYN-125N

Clavier radio et filaire



Clavier radio/filaire + lecteur tags

- Clavier combiné radio et filaire
- Lecteur RFID
- Livré avec 2 tags de proximité
- Sirène intégrée
- Écran LCD de 32 caractères
- RS485 jusqu'à 150 m
- Certifié EN50131 Grade 2

DYN-125N

- Clavier sans fil et filaire avec lecteur de proximité
- Livré avec 2 badges de proximité
- Compatible avec le système de sécurité hybride Dynsa
- Écran LCD 32 caractères
- Mémoire d'alarmes, journaux d'événements, rapports d'erreur ou d'état du système
- Sirène intégrée et impulsions sonores
- Écran LCD et clavier rétro-éclairé
- Fonction double touche pour alarmes de panique, incendie ou urgence médicale
- Signaux de surveillance périodiques

Alarme Connectée Professionnelle


Designed in Norway

Distribué par **COFADIS**

730 Rue René Descartes Les Pléiades II - Bâtiment B
13100 AIX EN PROVENCE

Tel : 04 42 97 62 47

Web : www.cofadis.com